



АМПЕРМЕТР 3х ФАЗНЫЙ

AMPER

НАЗНАЧЕНИЕ

Амперметр предназначен для измерения среднеквадратичного значения переменного тока частотой 50Гц в 3х фазных цепях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон измеряемых токов0,0 - 99,9 Ампер
Частота измеряемого переменного тока.....50 гц
Разрешающая способность.....0,1 Ампер
Потребляемая мощность.....2 ватт
Индикация.....7,12 мм цифровая светодиодная
Количество разрядов.....3
Температура окружающей среды.....+5...+55°C
Исполнение.....корпус под DIN рейку
Габаритные размеры.....89×70×35

ВНИМАНИЕ !!!

Питающее напряжение на клеммах прибора больше 440 вольт недопустимо !!!

Соблюдайте технику безопасности при монтаже и эксплуатации прибора !

