Блоки питания и преобразования сигналов

БППС 4090/М11

ФОРМА ЗАКАЗА

БППС 4090	x	x	x	x	x	x	x	x	x
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

1. Тип прибора
2. Вид исполнения: общепромышленное, взрывозащищенное (код заказа «Ex»)
3. Код модификации: /М11
4. Класс точности. (Таблица 1)
5. Код климатического исполнения
6. Группа исполнения по ЭМС: - индекс заказа III (группа исполнения III, критерии качества функционирования А);
   - индекс заказа IV (группа исполнения IV, критерии качества функционирования В)
7. Кабель интерфейсный + программное обеспечение (ПО) для конфигурации приборов ***(опция)***
8. Дополнительные стендовые испытания в течение 360 ч (код заказа «360П»)
9. Госповерка (код заказа «ГП»)
10. Обозначение технических условий

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Базовое исполнение

БППС 4090	–	/ - /	–	М11	–	С	–	t1060	–	III	–/ - /	–	/ - /	–	/ - /	–	ТУ 4227-069-13282997-06
1		2		3		4		5		6	7		8		9		10

Исполнение с учетом всех позиций формы заказа (специальное исполнение)

БППС 4090	–	Ex	–	М11	–	С	–	t1060	–	IV	–	ПО	–	360П	–	ГП	–	ТУ 4227-069-13282997-06
1		2		3		4		5		6		7		8		9		10

Таблица 1

Диапазон измерений входного сигнала, мА	Диапазон измеряемых величин, ед.	Пределы допускаемой основной приведенной погрешности, %					
		Для измеряемой величины и класса точности			Для унифицированного выходного сигнала и класса точности		
		А	В	С	А	В	С
4…20**	-9999…+9999	±(0,05 + *)	±(0,05 + *)	±(0,05 + *)	±0,05	±0,1	±0,2
* – одна единица младшего разряда, выраженная в процентах от диапазона преобразования ** – при использовании корнеизвлекающей зависимости основная погрешность определена в диапазоне 4,16…20 мА, преобразования входного сигнала 3,8…22 мА							